

Stromerzeuger Flüssiggas LPG gasförmig
genset Liquid gas LPG gaseous
Do250/LPG-G-AO

FEESER[®]
 GENERATORS



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – Do250/LPG-G-AO
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen: TA80
 Maße L x B x H – 300 x 100 x 220 cm
 Gewicht – 2.350 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – Do250/LPG-G-AO
version – open
built on base frame – TA80
dimensions l x w x h – 300 x 100 x 220 cm
weight – 2.350 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – MeccAlteECP38-1L/4
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 248 kVA/198,4 kW
 Maximalleistung LTP – 273 kVA/218,4 kW
 Dauerstrom – 358 A
 Maximalstrom – 394 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – MeccAlteECP38-1L/4
type – synchronous
continuous output PRP – 248 kVA/198,4 kW
maximum output LTP – 273 kVA/218,4 kW
rated current – 358 A
maximum current – 394 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Hersteller: Doosan
 Bezeichnung: GV158T1
 Abgasnorm: non Stage
 Anzahl Zylinder: 8 Zylinder
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 14.618 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Zündsystem: elektronisch
 Motorleistung: 253 kW
 Kraftstoffart: Flüssiggas gasförmig
 Gasdruck: 70 – 300 mbar
 Gasanschluss: LPG, gasförmige Phase
 Verbrauch bei 75 % Last: ca. 67 l/h Flüssiggas gasförmig

manufacturer: Doosan
name: GV158T1
emission standard: non-stage
number of cylinders: 8 Cylinder
cooling system: water-cooled
displacement: 14.618 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 253 kW
fuel: liquid gas gaseous
vapour pressure: 70 – 300 mbar
gas connection: LPG, phase gaseous
consumption at 75 % load: ca 67 l/h gaz liquide gaseous
start system: electric starter 24 V, 2 ST. Starterbattery 12V 200AH

Startsystem: Elektrostarter 24V, 2 ST. Starterbatterie
 12V 200AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregate Steuerung IL4AMF9 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- USB-Schnittstelle Batterieladeerhaltungsgerät 24V 2,5A- Not aus – Schalter- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 250 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schürz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF9 with operation modes AUS / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- USB interface battery charger preserver 24V 2.5A- stop button- power consumption via terminals and circuit breaker 250 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply
--	---

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Manuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotorvorwärmungNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeSonderspannung/FrequenzenBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregatgehäuse gemäß KundenwunschZusatzschaldämpferATS-SchützErdungssetAbgasschlauch Edelstahl (5m oder 10m erhältlich)	<ul style="list-style-type: none">manual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingnetwork card/GSM modulesocket setsspecial voltage /frequenciesload resistorroad chassiscasing paint according to customer`s requirementsadditional silencerATS-Schützgrounding kitexhaust hose stainless steel (5m oder 10m available)
---	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur