



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-IB-4000-Re
 Bauart – schallgedämmt
 Schalldruckpegel – 58 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 65 x 51 x 57 cm
 Gewicht – 55 kg

*manufacturer – Feeser Generators
 model – P-IB-4000-Re
 version – silent
 sound pressure 58 dB(A) in 7 m
 dimensions l x w x h – 65 x 51 x 57 cm
 weight – 55 kg*

Generator – Generator

Dauerleistung PRP – 3,6 kW
 Maximalleistung – 4,0 kW
 Dauerstrom – 15,6 A
 Maximalstrom – 17,3 A
 Spannung – 230 V 1+N und 12V 8,3 A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1,0 cos phi
 Spannungsregelung - Inverter: 100% Sinusspannung

*continuous output PRP – 3,6 kW
 maximum outout – 4,0 kW
 rated current – 15,6 A
 maximum current – 17,3 A
 voltage – 230 V 1+N und 12V 8,3 A
 frequency – 50 Hz
 power factor – 1,0 cos phi
 voltage control – Inverter: 100% pure sine-wave voltage*

Motor - Engine

Bezeichnung: HX229
 Anzahl Zylinder: 1
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 229 cm³
 Drehzahl: variabel, lastabhängig
 Motorleistung: 4,85 kW
 Kraftstoffart: Benzin
 Verbrauch bei 70 % Last: 1,5 l/h
 Startsystem: E-Start 12V mit Fernbedienung & Seilzugstart
 Interner Tank: 13 l

*name: HX229
 number of cylinders: 1
 cooling system: air-cooled
 displacement: 229 cm³
 rotation speed: load related
 rated output: 4,85 kW
 fuel: gasoline
 consumption at 70 % load: 1,5 l/h
 start system: electric start 12V with remote & recoil start
 capacity of tank: 13 l*

Ausstattung - Equipment

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- LED-Anzeige für Ölmenge und Überlast- Ölmanagementschalter (Auto-Stop bei Ölmenge)- Radsatz- Schutzart IP33- Fernbedienung- Leistungsabnahme über Steckdose: 2 x CEE 16A 230V- Elektronisches Display für Spannung, Frequenz, Betriebsstunden | <ul style="list-style-type: none">- LED display for oil shortage and overload- oil switch (automatic stop at oil deficiency)- wheelset- protection class IP33- remote control- power consumption via sockets: 2 x Schuko 16A 230V- electronic display for voltage, frequency, operating hours |
|---|---|

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

| | |
|---|--|
| Ladeerhaltungsgerät Manuelle Umschaltbox 16 A Manueller Umschalter 50A Premium Motorenöl 10W40 5 L Erdungsset | charge retention manual switch box 16 A manual changeover switch 50A premium engine oil 10W40 5 L earthing kit |
|---|--|

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur