

Stromerzeuger - genset  
P-D15-ASH/230-ATS  
Farbe: RAL 2000 Gelborange



Liefervariante kann vom Bild abweichen.  
Picture may differ from the original.

### Aggregat - genset

Hersteller - <i>manufacturer</i> : Modell - <i>model</i> : Bauart - <i>version</i> : Schallschutzgehäuse – <i>sound insulation frame</i> : Schalldruckpegel - <i>noise level</i> : Maße L x B x H - <i>dimensions L x W x H</i> : Gewicht - <i>weight</i> :	Feeser Generators P-D15-ASH/230-ATS schalldämmt – <i>silent</i> T45 70 dB(A) in 7 m 175 x 70 x 102 cm 645 kg
---	--

### Generator - generator

Hersteller - <i>manufacturer</i> : Dauerleistung PRP - <i>continuous output</i> : Maximalleistung LTP - <i>maximum output</i> : Dauerstrom - <i>rated current</i> : Spannung - <i>voltage</i> : Frequenz - <i>frequency</i> : Leistungsfaktor - <i>power factor</i> : Spannungsregelung - <i>voltage control</i> :	Linz 12 kW 13,6 kW 65 A 230 V 50 Hz 0,9 cos phi Compound System
---	--

### Motor - engine

Hersteller - <i>manufacturer</i> : Motor - <i>motor</i> : Hubraum - <i>displacement</i> : Drehzahl - <i>rotation speed</i> : Drehzahlregelung - <i>speed control</i> : Nennleistung - <i>rated output</i> : Anzahl Zylinder - <i>number of cylinders</i> : Kühlungssystem - <i>cooling system</i> : Startsystem - <i>start system</i> : Kraftstoffart - <i>fuel</i> : Interner Tank - <i>capacity of tank</i> : Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last - <i>consumption at 75 % load</i> :	Deutz F3M2011 2.340 cm <sup>3</sup> 1.500 1/min mechanisch - <i>mechanical</i> 18,5 kW 3 ölkühlt - <i>oil cooled</i> E-Start - <i>electric start</i> Diesel 70 l 3,2 l/h
--	---

### Ausstattung - equipment

- Elektronisches Display zur Steuerung der Betriebszustände OFF / AUTO / TEST / RUN  
*electronic display to control the operating states OFF / AUTO / TEST / RUN*
- Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Betriebsspannung, Betriebsstunden  
*display for voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage, operating hours*
- Integrierte ATS/Notstromautomatik - *integrated ATS*
- Synchrongenerator - *synchronous generator*