

**Stromerzeuger - genset
P-K8-AO-C**


Liefervariante kann vom Bild abweichen.
Picture may differ from the original.

Aggregat – power unit

Hersteller - <i>manufacturer</i> : Modell - <i>model</i> : Bauart - <i>version</i> : Grundrahmen - <i>base frame</i> : Maße L x B x H - <i>dimensions L x W x H</i> : Gewicht - <i>weight</i> :	Feeser Generators P-K8-AO-C offen - <i>open</i> TA43 130 x 70 x 100 cm 350 kg
--	--

Generator - generator

Hersteller - <i>manufacturer</i> : Dauerleistung PRP - <i>continuous output PRP</i> : Dauerstrom - <i>rated current</i> : Maximalleistung LTP - <i>maximum output LTP</i> : Maximalstrom - <i>maximum current</i> : Spannung - <i>voltage</i> : Frequenz - <i>frequency</i> : Spannungsregelung - <i>voltage control</i> :	Linz 8 kVA 11,5 A 8,8 kVA 12,7 A 230/400 V 3+N 50 Hz Compound-System
---	---

Motor - engine

Motor - <i>motor</i> : Hubraum - <i>displacement</i> : Drehzahl - <i>rotation speed</i> : Drehzahlregelung - <i>speed control</i> : Motorleistung - <i>rated output</i> : Anzahl Zylinder - <i>number of cylinders</i> : Kühlungssystem - <i>cooling system</i> : Startsystem - <i>start system</i> : Kraftstoffart - <i>fuel</i> : Interner Tank - <i>capacity of tank</i> : Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last - <i>consumption at 75 % load</i> :	Kohler KDW 1003 1.028 cm ³ 1.500 1/min mechanisch - <i>mechanical</i> 11,5 kW 3 wassergekühlt - <i>water cooled</i> E-Start 12 V - <i>electric start 12 V</i> Diesel - <i>diesel</i> 55 l 1,9 l/h
---	--

Ausstattung - equipment

- elektronisches Display zur Steuerung des Betriebszustände OFF / Auto / Test / Run
electronic display for regulation of the operating states OFF / Auto / Test / Run
- Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden
display of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours
- Steckdosen - *sockets*: 1 x CEE 16 A 5-polig

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *technical change or errors are excepted*